



Commutatore gamma in posizione OM  
 .. lone .. " (lono alto)

VALVOLE	12EA7 GT	12NK7 GT	12Q7 GT	35L6 GT	3524 GT
Anodo	132	132	60"	125	178 CA
Schermo	82	82	—	132	—
Catodo	—	—	Scala 300 v	8.8	—

Tensione continua prima del filtro = 180 V.  
 .. .. dopo il .. = 132 V.  
 Corrente anodica totale = 60 mA

MARELLI - Mod. 10A15 e mod. 10A151 D - Ad induttore variabile. Onde medie da 510 a 1570 kc/s. Onde corte da 5,5 a 9,7 e da 9,4 a 16,5 Mc. Media frequenza 470 kc/s. Bobina campo 800 Ω.